



# Agregat prądowórczy FH 6001 CRA

Nr art. 28160

## Charakterystyka

- Regulacja napięcia  $\pm 2\%$
- Niski poziom zakłóceń THD  $\leq 6\%$
- Prąd startowy prądnicy 300 %
- Klasa izolacji prądnicy H
- Stopień ochrony prądnicy IP 23
- Odbiór pełnej mocy agregatu z jednego gniazda 32 A
- Czas pracy na zbiorniku (moc 75 %) 18,5 h
- Cicha praca - Hałas Lwa 91 dB(A)
- Gotowość do pracy w trybie ręcznym i automatycznym

## Parametry techniczne

<b>Częstotliwość</b>	<b>50 Hz</b>
<b>Napięcie</b>	<b>230 V</b>
<b>Moc maksymalna</b>	<b>6,2 kW</b>
<b>Moc znamionowa</b>	<b>5,6 kW</b>
<b>Prąd znamionowy</b>	<b>24,3 A</b>
Silnik	Honda
Model	GX 390
Pojemność	389 cm <sup>3</sup>
Chłodzenie	Powietrze
Cylindry	1
Takt	4
Miska oleju	1,1 L
Rozruch	Rozrusznik
Paliwo	Benzyna
Zbiornik	50 L
Spalanie (moc 75 %)	2,7 L / h
Hałas Lwa	91 dB(A)
Waga	209 kg
Długość	1100 mm
Szerokość	600 mm
Wysokość	830 mm

## Wyposażenie standardowe

- AVR
- 2 gniazda 230 V 16 A
- Gniazdo 230 V 32 A
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Czujnik poziomu oleju
- Tłumik z przyłączem węża do spalin
- Akumulator
- Przyłącze do automatyki z układem SZR
- Licznik czasu pracy

## Wyposażenie opcjonalne i serwisowe

- Wąż do spalin Nr art. 15876
- Pakiet serwisowy (filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy) Nr art. 16582
- Automatyka z układem SZR Nr art. 30311
- Obudowa panela sterowania Nr art. 28750

## Normy i Dyrektywy

- **2000/14/WE**  
Dyrektywa Emisji Hałasu wraz ze zmianą 2005/88/WE
- **2006/42/WE**  
Dyrektywa Maszynowa
- **2014/35/WE**  
Dyrektywa Niskiego Napięcia
- **2014/30/WE**  
Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej